

この時計には太陽電池が搭載されており、光を電気エネルギーに変換して内蔵バッテリーを充電し、クォーツムーブメントに電力を供給します。太陽電池は従来のバッテリーよりも寿命が大幅に長いので、電池交換の頻度が少なくて済みます。

ソーラーウォッチの充電について

ソーラーウォッチを完全に充電すると、時計は暗い環境でも約 4 か月間動作します。定期的に時計を光源に当ててバッテリーを充電してください。光源毎のおおよその充電時間については、以下の表をご覧ください。

注意：熱により時計が損傷する恐れがあるため、光源の近くに置かないでください。


重要：時計を受け取ったとき、保管環境により充電が十分でない場合があります。まずは下の表に従って時計を充電してください。

輝度 (ルクス)	ソース	近傍	フルロード	連続運転	1日のエネルギー
10万	日光	晴れ	5時間	15分	2分
10,000		曇り	20時間	1.5時間	8分
3,000	蛍光灯	30W, 20cm	60時間	4時間	25分
700		オフィス	—	35時間	100分

注意：電池残量が少なくなると、秒針が 2 秒ごとに 2 メモリ分進みます。

各パーツとボタンの説明

- A：リューズ 通常位置
- B：リューズ 日付設定位置
- C：リューズ 時刻設定位置
- D：カレンダーの日付
- E：太陽電池



時間と日付の設定

1. リューズを B の位置まで引き出し、反時計回りに回して正しい日付けを設定します。
2. 次に、リューズを C の位置まで引き出し、時計回りまたは反時計回りに回して時刻を設定します。
3. 次に、リューズを通常の A の位置まで押し戻します。

注意：日付を午後 9 時から午前 2 時の間に設定した場合、日付が正しく変更されない可能性があります。